Command: COLOR

zm?na barvy textu nebo ikony

Slouží k nastavení barvy **textu** nebo **ikony** na konkrétním tlačítku.
Barevné nastavení není uloženo po restartu panelu.

Syntaxe

Příklady pro nastavení žluté barvy tlačítka A1 na obrazovce číslo 1

devName - označení panelu ***WEB/Settings/Device setting/Device name***

devIP - IP adresa panelu

scr# - nastavení čísla obrazovky kde # je číslo 1~3

btn$# - nastavení tlačítka podle zvoleného layoutu $ je písmeno sloupce A~D, # je číslo řádku 1~3

Barva se zadává v RGB hex formátu **hRRGGBB**.
není podporovaný formát hRGB
Doporučené barvy

Výchozí barva	**h7F7F7F**
doporučená červená	**h7F0000**
doporučená zelená	**h007F00**
doporučená žlutá	**h7F7F00**
doporučená modrá	**h00007F**

UDP

devName color scr1 btnA1 h7F7F00

HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=color&scr=1&btn=A1&h=7F7F00

MQTT

Topic

devName/command/button_color/scr1_btnA1

Hodnota (Value)

h7F7F00

? Parametry

Parametr	Povinný	Popis
scr#		Číslo obrazovky (1–3).
btn$#		Umístění tlačítka — $ = sloupec (A–D), # = řádek (1–3).
hRRGGBB		Barva v HEX formátu (např. h7F7F7F).

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Příkaz proveden.
21	Bad color format (use: hRRGGBB)	Špatný formát barvy použijte hRRGGBB (R - červená, G - zelená, B - modrá)
22	Bad color format missing 'h' in front of color code (use: hRRGGBB)	Špatný formát barvy, chybí identifikátor pro barvu 'h' před kódem

Kód	Hláška	Význam
30	Screen or button doesn't exist (index out of range)	Tlačítko nebo obrazovka neexistuje
31	bad button format (use: scr# btn$#)	Špatný formát označení obrazovky a tlačítka

---

Revision #2
Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička
Updated 28 March 2026 15:06:50 by Jan Lička