Command: IDLECLOCKCOLOR

zm?na barvy hodin

k dispozici od verze firmware 1.7.0

Slouží k nastavení barvy **hodin na IdleClock obrazovce**.
Barevné nastavení není uloženo po restartu panelu.

Syntaxe

Příklady pro nastavení žluté barvy

devName - označení panelu ***WEB/Settings/Device setting/Device name***

devIP - IP adresa panelu

Barva se zadává v RGB hex formátu **hRRGGBB**.
není podporovaný formát hRGB
Doporučené barvy

Výchozí barva	h7F7F7F
doporučená červená	**h7F0000**
doporučená zelená	**h007F00**
doporučená žlutá	**h7F7F00**
doporučená modrá	**h00007F**

UDP

devName idleclockcolor h7F7F00

HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=idleclockcolor&h=7F7F00

MQTT

Topic

devName/command/idleclockcolor

Hodnota (Value)

h7F7F00

? Parametry

Parametr	Povinný	Popis
hRRGGBB		Barva v HEX formátu (např. h7F7F7F).

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Příkaz proveden.
21	Bad color format (use: hRRGGBB)	Špatný formát barvy použijte hRRGGBB (R - červená, G - zelená, B - modrá)
22	Bad color format missing 'h' in front of color code (use: hRRGGBB)	Špatný formát barvy, chybí identifikátor pro barvu 'h' před kódem
34	Idle clock screen doesn't exist	Obrazovka idle clock neexistuje

---

Revision #3
Created 8 October 2026 09:44:06 by Jan Lička
Updated 8 October 2026 09:52:46 by Jan Lička