

Command: LCD

podsvícení displeje

Modul LCD umožňuje nastavit jas podsvícení samotného displeje.

Hodnota může být **0-100 %**, doporučuje se **minimálně 15 %** pro čitelný displej.

Syntaxe

Příklady nastavení jasu na 50%

devName - označení panelu *WEB/Settings/Device setting/Device name*

devIP - IP adresa panelu

UDP

devName lcd value 50

HTTP

http://devIP/ctrl?cmd=lcd&value=50

MQTT

Topic

devName/command/lcd_brightness

Hodnota (Value)

50

? Parametry

Hodnoty v rozsahu bez desetinných míst 0~100

?? Chybové hlášky

Kód	Hláška	Význam
0	(bez chyby)	Podsvícení nastaven.
10	Set LCD brightness out of range (0-100)	Hodnota je mimo povolený rozsah

Revision #2

Created 21 December 2025 19:21:04 by Jan Lička

Updated 28 March 2026 15:08:59 by Jan Lička